



Brugsvejledning til **Slimline luplampe**

Vigtigt!

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed ved brug af produktet – læs dem venligst grundigt før produktet tages i brug.

Opstilling og ibrugtagning

Fjern al emballage før brug. **Bemærk: Fjedrene i lampens arm er ganske stærke!** Grib om armen med begge hænder for at undgå at De slår dem selv eller skader genstande i omgivelserne.

Spænd det medfølgende bordbeslag solidt fast omkring en bordkant, og sikr Dem, at beslaget sidder godt fast **før** De sætter lampen i. Hvis det medfølgende beslag ikke passer til Deres bord, har vi forskellige alternative produkter til opstilling af Slimline-luplampen – mere herom på internet-adressen

<http://www.lysoglup.dk/product/slimline-led-luplampe-1334>

under "Relaterede produkter".

Monter lampen i beslaget: Armen ender i en pal, nær der hvor ledningen er monteret, som passer ned i hullet på beslaget.

Slut den medfølgende adapter til den korte ledning på lampen, og sæt adapteren i en stikkontakt. Herefter kan lampen tændes på kontakten på luplampens hoved – se illustrationen til højre.

Lampehovedet stilles nemt i den optimale stilling; grib blot lampehovedet, og flyt det til den position og vinkel der passer Dem bedst. For at gøre det nemmere at indstille lampen, kan De med fordel løsne den vingemøtrik, der sidder på højre side af lampearmen lige over hovedet. Stram denne møtrik igen, når lampen står i den foretrukne stilling.

Undgå at vikle ledningen om armen eller beslaget, når De justerer lampen. Det frarådes desuden at kigge direkte på lampens LED-lyskilder, da de er ganske stærke og nemt kan blænde.



Udskiftning af linsen

Deres Slimline LED-luplampe leveres med to forskellige linser; med 1,75 og 2,25 ganges forstørrelse (svarende til "brillestyrker" på hhv. 3 og 5 diopter). Dertil har Lys og lup ekstra linser med 3 og 4 ganges forstørrelse (hhv. 8 og 12 diopter), som sælges separat.

For at udskifte linsen skal låseringen løsnes: Det gøres ved at gribe om begge sider af lampehovedet som vist her til højre, sætte tommelfingrene på to af de tre "knubbede" områder på låseringen, og skubbe den rundt mod uret.

Når låseringen er løsnet, kan linsen nemt tages op, eventuelt ved at skubbe den og ringen op fra undersiden af lampehovedet. Læg den nye linse i og sæt låseringen ovenpå linsen. Sørg for at ringen er helt "i bund", og drej derefter ringen med uret, til den "griber fast". Brug ikke lampen, med mindre ring og linse sidder behørigt fast!



Vedligeholdelse og rengøring

Vigtigt: Undgå direkte sollys i lampens linse! Solens stærke lys kan fokuseres i linsen, som derved fungerer som "brændeglas", der kan udløse en brand!

Lampen kræver ikke særlig vedligeholdelse. Hvis den skulle blive kraftigt tilsmudset, anbefales en let fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug **ikke** store mængder vand, da det vil kunne sive ind i lampen og udgøre en el-sikkerhedsmæssig risiko.

Vigtigt: Lampen skal tages ud af stikkontakten, før De rengør den!

Deres Slimline luplampe indeholder 36 LED-lyskilder ("lysdioder"), som holder i hele lampens levetid; De får således aldrig behov for at "skifte pæren" i den.

Flere gode løsninger fra Lys og lup



Mobilux
lup med indbygget lys



EasyPocket
Lommelup i kreditkort-format, med indbygget lys



WellnessProtect-
brille, der højner
kontrasten og
begrænser blænding

Spejle
i utallige udformninger, med
eller uden lys, og med alt fra
1 til 18 ganges forstørrelse!

Find tusindvis af løsninger på store som små synsproblemer på
www.lysoglup.dk – eller scan koden her til højre:

